




La presente scheda fornisce l'elenco dei dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere i lavori elettrici sotto tensione



**Guanti di materiale isolante di classe 00 o 0 conformi alla norma CEI-EN 60903**



**Elmetto di protezione con caratteristiche di isolamento elettrico 1000 V conforme alla norma CEI-EN 50365 e UNI-EN 397**



**Profilo portavisiera e visiera con marcatura 2-1.2 1B8 conforme alla norma UNI-EN166**



**Vestiario con caratteristiche conformi alle norme UNI-EN 531; UNI-EN 533; UNI-EN 470-1; UNI-EN 1149-3 e CEI-ENV 50354**

**NB:** nella presente scheda non sono riportate le calzature isolanti perché non necessarie nei lavori elettrici sotto tensione qualora si utilizzino, oltre ai guanti isolati, attrezzi isolati o pedana isolante o tappeto isolante.



## L'uso dei DPI nei lavori elettrici è obbligatorio

L'obbligo è prescritto dal D. Lgs. 626/94, dal quale si evince che:

**Art. 4.** - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.  
omissis

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:

omissis

d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

omissis

f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

**Art. 5.** - Obblighi dei lavoratori.

omissis

2. In particolare i lavoratori:

a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

omissis

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

**Art. 41.** - Obbligo di uso (dei DPI).

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

## Il mancato uso dei DPI è sanzionato penalmente come di seguito specificato:

Soggetto	Inadempienza	Sanzione
Datore di lavoro, Dirigente	Non fornire i DPI ai lavoratori	Arresto da 3 a 6 mesi, sanzione pecuniaria da 1549 € a 4131 €
Preposto	Non fornire i DPI ai lavoratori	Arresto fino a 2 mesi, sanzione pecuniaria da 258 € a 1032 €
Lavoratore	Non utilizzare i DPI	Arresto fino a 1 mese, sanzione pecuniaria da 206 € a 619 €